

INTERFACCIA RELE' 12 VOLT

PRODOTTO:

Lo switch 12 Volt è un relé che pilota la salita e la discesa di uno schermo motorizzato in funzione della presenza o assenza di un segnale 12 Volt continuo.

Può essere utilizzato agganciandolo a videoproiettori, amplificatori e decoder Home Theatre dotati di uscita 12 Volt continua dedicata.

CONTENUTO della CONFEZIONE:

- **Relè con scheda su contenitore resinato di colore grigio**
- **Scatola stagna di piccole dimensioni con possibilità di fissaggio a muro tramite tassello NON fornito all'interno.**
- **Cavo lungo 4 mt. con spina audio dal diametro di 3,5 mm.**
- **Schema di collegamento elettrico**

GARANZIA:

Tutte le centrali di controllo beneficiano della garanzia per vizi di costruzione della durata di 24 mesi, secondo convenzione internazionale.

Si intendono ESCLUSI dalla garanzia tutti quei difetti risultanti da errate manovre o collegamenti elettrici, incuria o uso improprio del dispositivo.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Pregiato cliente,

ringraziandoLa per aver acquistato il presente dispositivo, Le chiediamo di prestare attenzione ai punti ed allo schema elettrico riportati di seguito:

- Effettuare il collegamento tramite l'ausilio di personale qualificato
- Fissare il contenitore del relè ad una distanza, tra la sorgente 12 Volt e lo schermo, che consenta l'utilizzo dei cavi a corredo.
- Prima di procedere con il collegamento accertarsi di avere escluso gli apparecchi interessati dalla rete elettrica domestica.
- Effettuare il serraggio dei fili secondo lo schema proposto dal diagramma sotto riportato.
- Accertarsi che, acceso il proiettore, il telo motorizzato scenda e che, spento il proiettore, lo schermo risalga; in caso ciò non avvenisse, invertire i cavi di fase di salita e di discesa dello schermo all'interno del relè, altrimenti consultare il libretto d'uso del proiettore.

